

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CL-640A**





Ładowanie baterii sygnalizowane jest migającymi diodami ( czerwona / niebieską ) na przemian. Świecenie diody koloru niebieskiego sygnalizuje stan naładowania.

Opis przycisków zegarka,

- 1 (przycisk na godz. 8) przytrzymanie na 2 sek. przycisku uruchamia kamerę i przytrzymanie wyłącza kamerę.
- 2 (godz. 9) interfejs USB (należy odkręcić zaślepkę)
- 3 (godz. 10) przycisk robienia zdjęć
- 4 Nastawianie zegarka

Jeżeli zegarek będzie w trybie STANDBY ( beczynności ) przez 3 min. automatycznie się wyłączy.

Aby uruchomić nagrywanie w trybie gotowości wcisnąć przycisk 1 ( niebieska dioda mignie 3 razy i się wyłączy pozostając w trybie nagrywania.

Aby sprawdzić czy nagrywanie działa wciskamy na krótko przycisk 1, co wskaże nam ciągłość nagrywania 3 mignięciami niebieskiej diody.

Przytrzymując na 2 sek. przycisk 1 plik zostaje zapisany i kamera się wyłączy co pokaże na migająca czerwona dioda 3x .

W trybie gotowości wciskając przycisk 3 robimy zdjęcia.

W trybie gotowości przytrzymując przycisk 3 na ok. 2sek. Włączamy nagrywanie tylko dźwięku.

**UWAGA! Nie trzymać wtyczki ładowania w urządzeniu przez całą noc, grozi to przegrzaniem się wtyczki małego jacka i stopieniem plastikowych części wtyku. Max. czas ładowania ok. 2 godz.**

Rozdzielczość zdjęć:	1280x960
Rozdzielczość nagrywanego video:	640x480
Format nagrywanego video	AVI
Strumień video:	Kompresja MJPEG ; 30 kl/s
Strumień audio:	wav
Format zapisywanych zdjęć:	JPG
Pamięć wbudowana:	8GB
Bateria:	Wbudowana litowa
Zajętość pamięci:	Nagrywanie video: 1,53 GB/h
Wymagania sprzętowe PC:	Nie wymaga instalacji sterowników dla Windows ME / 2000 / XP / Mac OS 9.2.2 i  WIN 98 potrzebuje sterowników
Wymiary koperty:	Ø 41 x 17 mm
Waga:	110 g